

Falmec rádiós távvezérlő 2012

Működése: 433.92MHZ –en.

Műszaki adatok:

Energiaforrás: 3V lithium elem (CR2032 típus)

Fogyasztás: 6mA

Beépített antenna

Oscillálás típus: SAW

Üzemi hőmérséklet: -10°C to + 55°C

Bármelyik gomb lenyomása esetén a led kigyullad és jelzi a kód továbbítását.

Ha a led nem gyullad ki, lehetséges, hogy elemet kell cserélni.

Elemcsere: Nyissa ki a hátsó fedelet és helyezzen be új elemet a pólusok figyelembevételével.

FIGYELEM: Nem megfelelő elem behelyezése esetén az elem szétrobbanhat !

Az elemek hulladékként való kidobása során tartsa be a hatályos rendelkezéseket.

A gyártó **Falmec S.p.A. - Via dell'Artigianato, 42 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY** nyilatkozik, hogy ez a rádiófrekvenciás távvezérlő megfelel a termékre vonatkozó minden műszaki előírásnak és összhangban van az 1999/5/CE direktívával.

Minden szükséges rádiófrekvencia - teszt el lett végezve, úgymint:

ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06) EN 60950-1 (2001)

ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) EN 50371 (2004-06)

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FALMEC RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐ CSERÉJÉHEZ (csak a zavarások által előidézett hibás működés esetére!)

Kapcsolja ki a készüléket a hálózatról.

A „**Kód megváltoztatása**” funkcióba történő belépéshez nyomja le több mint 3 mp-ig a „Luce” (Világítás) és a „Timer” (Időzítő) gombokat egyszerre.

3 másodperc múlva a LED lassú villogásba kezd.

Most, ha lenyomja a “-“ gombot (távírányító) 5 mp-en belül, akkor egy új kód generálódik és el is tárolódik a távvezérlőben.

A tárolást 3 gyors LED villanás fogja megerősíteni.

Az alapkódhoz való visszatéréshez nyomja meg a “-“ és “+” gombokat (távírányító) egyszerre, több mint 5 mp-ig.

5 mp elteltével az alapkód eltárolásra kerül a távvezérlő memóriájába.

A tárolást 3 gyors LED villanás fogja megerősíteni .

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és ellenőrizze le, hogy a motor és a világítás ki legyen kapcsolva.

Nyomja meg a timer (időzítő) gombot a tasztatúrán (nyomógomb-panel) 2 mp-ig és amikor a piros LED kigyullad, 10 mp-en belül nyomja le a távvezérlő bármelyik gombját.

Ezzel az eljárással egy új távvezérlő-kód regisztrálódott.